Machine Translated by Google



maks
800A




## Specifikacijos

| Tipas | | FMC1Si/3U | FMC4Si/3U | FMC5Si/3U | FMC6Si/3U |
|---|---|---|---|---|---|
| Didžiausia matmenų srovė | | 125 | 400 | 630 | 800 |
| Nominali skyriklio srovė In, A | | 32,40,50,63,80, 100 125 | 225 250 300 315, 350 400 | 400 500 600 630 | 600 630 700 800 |
| Atitiktis standartui | | | IEC60947-2 | | |
| Stulpų skaičius | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Magnetiniai nustatymai Iи(xIn) | | | 8/10/12 | | |
| Termomagnetinis reguliavimas Ir(xIn) | | | 0,8/0,9/1 | | |
| Nominali darbinė įtampa Un, V | | | 690 | | |
| Nominali izoliacijos įtampa Ui, V | | | 800 | | |
| Nominali impulsinė įtampa Uimp, V | | | 8000 | | |
| Nominalus dažnis f, Hz | | | 50/60 | | |
| Nominali pertraukimo galia Ics, kA (AC 380/415 V) | | 17.5 | 25 | 25 | 35 |
| Ribinis jungiklis talpa Icu, kA (AC 380/415 V) | | 35 | 50 | 50 | 70 |
| Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius) | elektrinis | 7000 | 1500 | 1000 | 1000 |
| | mechaninis | 10 000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Priekinė jungtis su padangomis | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Galinis sujungimas su padangomis | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Signalinio kontakto užmezgimas | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nepriklausomo atjungiklio montavimas | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Minimalios įtampos išleidimo įtaisas | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Papildomo kontakto užmezgimas | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Rankinio pavaros montavimas | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinio valdymo bloko montavimas | | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Išleidimo tipas | | | elektromagnetinis/šiluminis | | |
| Grynasis svoris, kg | | 0,95 | 5.15 | 7.20 | 8.95 |



## Schema



Machine Translated by Google

## FMCSi grandinės pertraukikliai

| | Kodas įsakymas | Pilnas vardas | Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė | Bruto svoris, kg Vieneto | Bruto svoris, kg pakavimo dėžutė |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC4Si | FMC4Si225 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC4Si 3P 225A 85kA 1 | 2 | 5 150 | 5 150 10 300 |
| | FMC4Si250 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC4Si 3P 250A 85kA 1 | 2 | 5 150 | 5 150 10 300 |
| | FMC4Si300 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC4Si 3P 300A 85kA 1 | 2 | 5 150 | 5 150 10 300 |
| | FMC4Si315 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC4Si 3P 315A 85kA 1 | 2 | 5 150 | 5 150 10 300 |
| | FMC4Si320 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC4Si 3P 320A 85kA 1 | 2 | 5 150 | 5 150 10 300 |
| | FMC4Si350 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC4Si 3P 350A 85kA 1 | 2 | 5 150 | 5 150 10 300 |
| | FMC4Si400 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC4Si 3P 400A 85kA 1 | 2 | 5 150 | 5 150 10 300 |
| FMC5Si | FMC5Si400 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC5Si 3P 400A 85kA 1 | 2 | 7 200 | 7 200 14 400 |
| | FMC5Si500 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC5Si 3P 500A 85kA 1 | 2 | 7 200 | 7 200 14 400 |
| | FMC5Si630 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC5Si 3P 630A 85kA 1 | 2 | 7 200 | 7 200 14 400 |
| FMC6Si | FMC6Si630 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC6Si 3P 630A 85kA 1 | 1 | 8 950 | 8 950 8 950 |
| | FMC6Si700 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC6Si 3P 700A 85kA 1 | 1 | 8 950 | 8 950 8 950 |
| | FMC6Si800 | Automatinis grandinės pertraukiklis su termomagnetiniu reguliavimu FMC6Si 3P 800A 85kA 1 | 1 | 8 950 | 8 950 8 950 |



## Papildomi įtaisai FMCSi grandinės pertraukikliams

| Užsakymo kodas | Pilnas vardas | Montuojamas tipas | Mišios |
|---|---|---|---|
| F/AX1RSi | Susisiekite su papildomu F/AX1RSi dešinėje | FMC1Si/3U | 0,05 |
| F/AX1LSi | Liko susisiekti su papildomu F/AX1RSi | FMC1Si/3U | 0,05 |
| F/AX2RSi | Kreipkitės į papildomą F/AX2RSi teisę | FMC2Si/3U | 0,05 |
| F/AX2LSi | Susisiekite su papildomu F/AX2RSi | FMC2Si/3U | 0,05 |
| F/AX3RSi | Kreipkitės į papildomą F/AX3RSi teisę | FMC3Si/3U | 0,05 |
| F/AX3LSi | Susisiekite su papildomu F/AX3RSi | FMC3Si/3U | 0,05 |
| F/AX4RSi | Susisiekite su papildomu F/AX4RSi dešinėje | FMC4Si/3U | 0,07 |
| F/AX4LSi | Liko susisiekti su papildomu F/AX4RSi | FMC4Si/3U | 0,07 |
| F/AX5RSi | Kreipkitės į papildomą F/AX5RSi teisę | FMC5Si/3U | 0,07 |
| F/AX5LSi | Liko susisiekti su papildomu F/AX5RSi | FMC5Si/3U | 0,07 |
| F/AX6RSi | Susisiekite su papildomu F/AX6RSi dešinėje | FMC6Si/3U | 0,07 |
| F/AX6LSi | Liko susisiekti su papildomu F/AX6RSi | FMC6Si/3U | 0,07 |

| Užsakymo kodas | Pilnas vardas | Montuojamas tipas | Mišios |
|---|---|---|---|
| F/AL1RSi | Signalo kontaktas F/AL1RSi dešinėje | FMC1Si/3U | 0,05 |
| F/AL1LSi | Signalo kontaktas F/AL1RSi kairėje | FMC1Si/3U | 0,05 |
| F/AL2RSi | Kontaktinis signalas F/AL2RSi dešinėje | FMC2Si/3U | 0,05 |
| F/AL2LSi | Signalo kontaktas F/AL2RSi kairėje | FMC2Si/3U | 0,05 |
| F/AL3RSi | Kontaktinis signalas F/AL3RSi dešinėje | FMC3Si/3U | 0,05 |
| F/AL3LSi | Signalo kontaktas F/AL3RSi kairėje | FMC3Si/3U | 0,05 |
| F/AL4RSi | Kontaktinis signalas F/AL4RSi dešinėje | FMC4Si/3U | 0,07 |
| F/AL4LSi | Signalo kontaktas F/AL4RSi kairėje | FMC4Si/3U | 0,07 |
| F/AL5RSi | Kontaktinis signalas F/AL5RSi dešinėje | FMC5Si/3U | 0,07 |
| F/AL5LSi | Signalo kontaktas F/AL5RSi kairėje | FMC5Si/3U | 0,07 |
| F/AL6RSi | Signalo kontaktas F/AL6RSi dešinėje | FMC6Si/3U | 0,07 |
| F/AL6LSi | Signalo kontaktas F/AL6RSi kairėje | FMC6Si/3U | 0,07 |

Machine Translated by Google



| Užsakymo kodas | Pilnas vardas | Montuojamas tipas | Mišios |
|---|---|---|---|
| F/SH1230RSi | Nuo atjungimo nepriklausomas F/SH1230RSi | FMC1Si/3U | 0,03 |
| F/SH1230LSi | Atjungiklis Nepriklausomas F/SH1230LSi | FMC1Si/3U | 0,03 |
| F/SH1400RSi | Atjungiklis Nepriklausomas F/SH2230RSi | FMC1Si/3U | 0,03 |
| F/SH1400LSi | Atjungiklis Nepriklausomas F/SH2400RSi | FMC1Si/3U | 0,03 |
| F/SH2230RSi | Atjungiklis Nepriklausomas F/SH2400LSi | FMC2Si/3U | 0,03 |
| F/SH2230LSi | Atjungiklis Nepriklausomas F/SH3230RSi F/ | FMC2Si/3U | 0,03 |
| F/SH2400RSi | SH32330 0RSi atjungiklis, nepriklausomas F/ | FMC2Si/3U | 0,03 |
| F/SH2400LSi | SH3400LSi atjungiklis nepriklausomas F/ | FMC2Si/3U | 0,03 |
| F/SH3230RSi | SH4230LSi Atjungiklis, nepriklausomas F/ | FMC3Si/3U | 0,04 |
| F/SH3230LSi | SH4400RSi Atjungiklis, nepriklausomas F/ | FMC3Si/3U | 0,04 |
| F/SH3400RSi | SH5230RSi Atjungiklis, nepriklausomas F/ | FMC3Si/3U | 0,04 |
| F/SH3400LSi | SH5230LSi nepriklausomas atjungiklis F/ | FMC3Si/3U | 0,04 |
| F/SH4230RSi | SH5400RSi nepriklausomas atjungiklis F/ | FMC4Si/3U | 0.11 |
| F/SH4230LSi | SH5400LSi Nepriklausomas atjungiklis F/ | FMC4Si/3U | 0.11 |
| F/SH4400RSi | SH6230RSi nepriklausomas atjungiklis F/ | FMC4Si/3U | 0.11 |
| F/SH4400LSi | SH6230RS 0RSi Nepriklausomas atjungiklis | FMC4Si/3U | 0.11 |
| F/SH5230RSi | F/SH6400LSi | FMC5Si/3U | 0.11 |
| F/SH5230LSi | | FMC5Si/3U | 0.11 |
| F/SH5400RSi | | FMC5Si/3U | 0.11 |
| F/SH5400LSi | | FMC5Si/3U | 0.11 |
| F/SH6230RSi | | FMC6Si/3U | 0.17 |
| F/SH6230LSi | | FMC6Si/3U | 0.17 |
| F/SH6400RSi | | FMC6Si/3U | 0.17 |
| F/SH6400LSi | | FMC6Si/3U | 0.17 |

| Užsakymo kodas | Pilnas vardas | Montuojamas tipas | Mišios |
|---|---|---|---|
| F/UV1230Si | F/UV1230Si žemos įtampos atleidimas | FMC1Si/3U | 0.20 |
| F/UV2230Si | F/UV2230Si žemos įtampos atleidimas | FMC2Si/3U | 0.20 |
| F/UV3230Si | Žemos įtampos išjungimas F/UV3230Si Žemos įtampos | FMC3Si/3U | 0.12 |
| F/UV4230Si | išjungimas F/UV4230Si Žemos įtampos išjungimas F/ | FMC4Si/3U | 0.20 |
| F/UV5230Si | UV5230Si | FMC5Si/3U | 0.16 |
| F/UV6230Si | F/UV6230Si žemos įtampos atleidimas | FMC6Si/3U | 0.16 |

| Užsakymo kodas | Pilnas vardas | Montuojamas tipas | Mišios |
|---|---|---|---|
| F/HB1Si | Rankinė nuotolinio sukimo pavara F/HB1Si | FMC1Si/3U | 0.47 |
| F/HB2Si | Rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB2Si | FMC2Si/3U | 0,51 |
| F/HB3Si | F/HB3Si rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB4Si | FMC3Si/3U | 0,60 |
| F/HB4Si | rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB5Si rankinė | FMC4Si/3U | 1.31 |
| F/HB5Si | nuotolinė sukamoji pavara | FMC5Si/3U | 1.47 |
| F/HB6Si | Rankinė nuotolinio sukimo pavara F/HB6Si | FMC6Si/3U | 1.72 |

| Užsakymo kodas | Pilnas vardas | Montuojamas tipas | Mišios |
|---|---|---|---|
| MROM31Si | Nuotolinio valdymo blokas MROM3/1Si Nuotolinio | FMC1Si | 0,86 |
| MROM32Si | valdymo blokas MROM3/2Si Nuotolinio valdymo | FMC2Si | 1.18 |
| MROM33Si | blokas MROM3/3Si Nuotolinio valdymo blokas | FMC3Si | 1.20 |
| MROM34Si | MROM3/4Si Nuotolinio valdymo blokas | FMC4Si | 3.7 |
| MROM35Si | MROM3/5Si Nuotolinio valdymo blokas MROM3/6Si | FMC5Si | 3.8 |
| MROM36Si | | FMC6Si | 3.9 |