Machine Translated by Google


maks
800A



Specifikacijos

Tipas	FMC2E/3U	FMC3E/3U	FMC4E/3U	FMC5E/3U	FMC6E/3U
Didžiausia matmenų srovė	160	250	400	630	800
Nominali skyriklio srovė In, A	63 100 125 160	100 125 160, 200 250	250, 400	400 500 630	630 800
Stulpų skaičius	3	3	3	3	3
Atitiktis standartui	IEC60947-2				
Nominalios srovės nustatymai Ir1(A)	0,4-1xIn				
Suaktyvinimo laikas perkrova t1(S)	12, 60, 100, 150 + OFF				
Suaktyvinkite esamus nustatymus su delsimu Ir2(xIr1)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 + IŠJUNGTA				
Reakcijos laikas t2(s) pagal Ir2	0,06, 0,1, 0,2, 0,3				
Suaktyvinimo srovės nustatymas be laiko delsos Ir3(xIr1)	4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 + IŠJUNGTA				
Indikatoriaus nustatymai dėl perkrovos Iro(xIr1)	0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1				
Nominali darbinė įtampa Un, V	690				
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V	800				
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V	8000				
Nominalus dažnis f, Hz	50/60				
Nominali pertraukimo galia Ics, kA (AC 380/415 V)	35	35	50	50	60
Ribinis jungiklis talpa Icu, kA (AC 380/415 V)	50	50	85	85	85
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius) elektrinis	7000	1500	1000	1000	1000
mechaninis	10 000	5000	4000	4000	4000
Priekinė jungtis su padangomis	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Galinis sujungimas su padangomis	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Nepriklausomo atjungiklio montavimas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Minimalios įtampos išleidimo įtaisas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Papildomo kontakto užmezgimas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Signalinio kontakto užmezgimas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Rankinio pavaros montavimas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Nuotolinio valdymo bloko montavimas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Išleidimo tipas	elektroninis				
Grynasis svoris, kg	1.25	1.90	5.15	7.20	8.95

Schema



Machine Translated by Google

FMCE grandinės pertraukikliai

FMC2E/3U

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė		Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė	
FMC2E063	Automatinis grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC2E 3P 63A 50kA	1	16	1 240	1 240 19 840
FMC2E100	Automatinis grandinės pertraukiklis su elektroniniu atjungikliu FMC2E 3P 100A 50kA 1		16	1 240	1 240 19 840
FMC2E125	Automatinis grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC2E 3P 125A 50kA 1		16	1 240	1 240 19 840
FMC2E160	Grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC2E 3P 160A 50kA 1		16	1 240	1 240 19 840

FMC3E/3U

FMC3E100	Grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC3E 3P 100A 50kA	1	12	1 900	1 900 22 800
FMC3E125	Grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC3E 3P 125A 50kA 1		12	1 900	1 900 22 800
FMC3E160	Grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC3E 3P 160A 50kA 1		12	1 900	1 900 22 800
FMC3E200	Grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC3E 3P 200A 50kA 1		12	1 900	1 900 22 800
FMC3E250	Grandinės pertraukiklis su elektroniniu išjungimu FMC3E 3P 250A 50kA 1		12	1 900	1 900 22 800

Papildomi įtaisai FMCE grandinės pertraukikliams

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/AX2RE	Kreipkitės į papildomą F/AX2RE teisę	FMC2E/3U	0,05
F/AX2LE	Liko susisiekti su papildomu F/AX2RE	FMC2E/3U	0,05
F/AX3RE	Kreipkitės į papildomą F/AX3RE teisę	FMC3E/3U	0,05
F/AX3LE	Liko susisiekti su papildomu F/AX3RE	FMC3E/3U	0,05
F/AX4RE	Kreipkitės į papildomą F/AX4RE teisę	FMC4E/3U	0,07
F/AX4LE	Liko susisiekti su papildomu F/AX4RE	FMC4E/3U	0,07
F/AX5RE	Kreipkitės į papildomą F/AX5RE teisę	FMC5E/3U	0,07
F/AX5LE	Liko susisiekti su papildomu F/AX5RE	FMC5E/3U	0,07
F/AX6RE	Kreipkitės į papildomą F/AX6RE teisę	FMC6E/3U	0,07
F/AX6LE	Liko susisiekti su papildomu F/AX6RE	FMC6E/3U	0,07

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/AL2RE	Signalo kontaktas F/AL2RE dešinėje	FMC2E/3U	0,05
F/AL2LE	Signalo kontaktas F/AL2RE kairėje	FMC2E/3U	0,05
F/AL3RE	Signalo kontaktas F/AL3RE dešinėje	FMC3E/3U	0,05
F/AL3LE	Signalo kontaktas F/AL3RE kairėje	FMC3E/3U	0,05
F/AL4RE	Signalo kontaktas F/AL4RE dešinėje	FMC4E/3U	0,07
F/AL4LE	Signalo kontaktas F/AL4RE paliktas	FMC4E/3U	0,07
F/AL5RE	Signalo kontaktas F/AL5RE dešinėje	FMC5E/3U	0,07
F/AL5LE	Signalo kontaktas F/AL5RE kairėje	FMC5E/3U	0,07
F/AL6RE	Signalo kontaktas F/AL6RE dešinėje	FMC6E/3U	0,07
F/AL6LE	Signalo kontaktas F/AL6RE kairėje	FMC6E/3U	0,07

Machine Translated by Google

Papildomi įtaisai FMCE grandinės pertraukikliams

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/SH2230RE	Nepriklausomas skyriklis F/SH2230RE	FMC2E/3U	0,03
F/SH2230LE	Nepriklausomas skyriklis F/SH2230LE	FMC2E/3U	0,03
F/SH2400RE	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH2400RE	FMC2E/3U	0,03
F/SH2400LE	Nepriklausomas skyriklis F/SH2400LE	FMC2E/3U	0,03
F/SH3230RE	Nepriklausomas skyriklis F/SH3230RE	FMC3E/3U	0,04
F/SH3230LE	Nepriklausomas skyriklis F/SH3230LE	FMC3E/3U	0,04
F/SH3400RE	Atkabintuvas nepriklausomas F/SH3400RE	FMC3E/3U	0,04
F/SH3400LE	Nuo atjungimo nepriklausomas F/SH3400LE	FMC3E/3U	0,04
F/SH4230RE	Nuo atjungimo nepriklausomas F/SH4230RE	FMC4E/3U	0.11
F/SH4230LE	Nuo atjungimo nepriklausomas F/SH4230LE	FMC4E/3U	0.11
F/SH4400RE	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH4400RE	FMC4E/3U	0.11
F/SH4400LE	Nepriklausomas skyriklis F/SH4400LE	FMC4E/3U	0,11
F/SH5230RE	Nepriklausomas skyriklis F/SH5230RE	FMC5E/3U	0,11
F/SH5230LE	Nepriklausomas skyriklis F/SH5230LE	FMC5E/3U	0.11
F/SH5400RE	Atkabintuvas nepriklausomas F/SH5400RE	FMC5E/3U	0.11
F/SH5400LE	Nepriklausomas skyriklis F/SH5400LE	FMC5E/3U	0.11
F/SH6230RE	Nepriklausomas skyriklis F/SH6230RE	FMC6E/3U	0.17
F/SH6230LE	Nepriklausomas skyriklis F/SH6230LE	FMC6E/3U	0.17
F/SH6400RE	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH6400RE	FMC6E/3U	0.17
F/SH6400LE	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH6400LE	FMC6E/3U	0.17

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/UV2230E	Žemos įtampos išjungiklis F/UV2230E Žemos įtampos	FMC2E/3U	0.20
F/UV3230E	išjungiklis F/UV3230E Žemos įtampos išjungiklis F/	FMC3E/3U	0.12
F/UV4230E	UV4230E Žemos įtampos išjungiklis F/UV5230E	FMC4E/3U	0.20
F/UV5230E		FMC5E/3U	0.16
F/UV6230E	F/UV6230E žemos įtampos atleidimas	FMC6E/3U	0.16

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/HB2E	F/HB2E Rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB3E	FMC2E/3U	0,51
F/HB3E	Rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB4E Rankinė	FMC3E/3U	0,60
F/HB4E	nuotolinė sukamoji pavara F/HB5E Rankinė nuotolinė	FMC4E/3U	1.31
F/HB5E	sukamoji pavara F/HB6E	FMC5E/3U	1.47
F/HB6E		FMC6E/3U	1.72

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
MROM32E	Nuotolinio valdymo pultas MROM3/2E	FMC2E/3U	1.18
MROM33E	Nuotolinio valdymo blokas MROM3/3E Nuotolinio	FMC3E/3U	1.20
MROM34E	valdymo blokas MROM3/4E Nuotolinio valdymo	FMC4E/3U	3.7
MROM35E	blokas MROM3/5E	FMC5E/3U	3.8
MROM36E	Nuotolinio valdymo pultas MROM3/6E	FMC6E/3U	3.9