Machine Translated by Google

maks
800A






Specifikacijos

Tipas	FMC4Ei/3U	FMC5Ei/3U	FMC6Ei/3U
Didžiausia matmenų srovė	400	630	800
Nominali skyriklio srovė In, A	400	630	800
Atitiktis standartui		IEC60947-2	
Stulpų skaičius	3	3	3
Nominalios srovės nustatymai Ir1(A)		0,4-1xIn	
Vardinės srovės diapazonas Ir (A)	160-400A su 1A žingsniu	252-630 su 1A žingsniu	320-800 su 1A žingsniu
Gyvenimo laikas tr(S)		12–150 s žingsniais 1 s+OFF	
Apsaugos nuo trumpojo jungimo apatinė riba Isd(A)	320-4800A su 1A+OFF žingsniu	500-7560A su 1A+OFF žingsniu	650-8000A su 1A+OFF žingsniu
Trumpojo jungimo laikas tsd(A)			
Viršutinė trumpojo jungimo apsaugos riba Ii(A)			
Preliminarus orientacinis pavojaus signalas Ip(A)	112-400A su 1A žingsniu	175-630A su 1A žingsniu	228-800A su 1A žingsniu
Nominali įtampa Un, V		690	
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V		800	
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V		8000	
Nominalus dažnis f, Hz		50/60	
Nominali darbinė pertraukimo galia Ics, kA (AC 380/415V)	60	60	60
Ribinė veikimo pertraukimo galia Icu, kA (AC 380/415V)	85	85	85
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius) elektrinis	1000	1000	500
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius) mechaninis	4000	4000	2500
Priekinė jungtis su padangomis	Taip	Taip	Taip
Galinis sujungimas su padangomis	Taip	Taip	Taip
Nepriklausomo montavimas atkirptuvas	Taip	Taip	Taip
Minimalios įtampos išleidimo įtaisas	Taip	Taip	Taip
Papildomo kontakto užmezgimas	Taip	Taip	Taip
Signalinio kontakto užmezgimas	Taip	Taip	Taip
Rankinio pavaros montavimas	Taip	Taip	Taip
Nuotolinio valdymo bloko montavimas	Taip	Taip	Taip
Atkabinimo tipas		elektroninis	
Grynasis svoris, kg	5.15	7.20	8.95

Schema



Machine Translated by Google

FMCEi grandinės pertraukikliai

	Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakavimo dėžutė	Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė	
FMC4Ei/3U	FMC4Ei400	Automatinis grandinės pertraukiklis su elektroniniu valdymo bloku FMC4Ei 3P 400A 85kA 1	4	5 150	5 150 20 600
FMC5Ei/3U	FMC5Ei630	Automatinis grandinės pertraukiklis su elektroniniu valdymo bloku FMC5Ei 3P 630A 85kA 1	4	7 200	7 200 28 800
FMC6Ei/3U	FMC6Ei800	Automatinis grandinės pertraukiklis su elektroniniu valdymo bloku FMC6Ei 3P 800A 85kA 1	2	8 950	8 950 17 900

Papildomi įtaisai FMCEi grandinės pertraukikliams

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/AX4REi	Susisiekite su papildomu F/AX4REi dešinėje	FMC4Ei/3U	0,07
F/AX4LEi	Liko susisiekti su papildomu F/AX4REi	FMC4Ei/3U	0,07
F/AX5REi	Susisiekite su papildomu F/AX5REi dešinėje	FMC5Ei/3U	0,07
F/AX5LEi	Liko susisiekti su papildomu F/AX5REi	FMC5Ei/3U	0,07
F/AX6REi	Susisiekite su papildomu F/AX6REi dešinėje	FMC6Ei/3U	0,07
F/AX6LEi	Liko susisiekti su papildomu F/AX6REi	FMC6Ei/3U	0,07

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/AL4REi	Signalo kontaktas F/AL4REi dešinėje	FMC4Ei/3U	0,07
F/AL4LEi	Signalo kontaktas F/AL4REi paliktas	FMC4Ei/3U	0,07
F/AL5REi	Signalo kontaktas F/AL5REi dešinėje	FMC5Ei/3U	0,07
F/AL5LEi	Signalo kontaktas F/AL5REi paliktas	FMC5Ei/3U	0,07
F/AL6REi	Signalo kontaktas F/AL6REi dešinėje	FMC6Ei/3U	0,07
F/AL6LEi	Signalo kontaktas F/AL6REi paliktas	FMC6Ei/3U	0,07

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/SH4230REi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH4230REi	FMC4Ei/3U	0.11
F/SH4230LEi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH4230LEi	FMC4Ei/3U	0.11
F/SH4400REi	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH4400REi	FMC4Ei/3U	0.11
F/SH4400LEi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH4400LEi	FMC4Ei/3U	0.11
F/SH5230REi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH5230REi	FMC5Ei/3U	0.11
F/SH5230LEi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH5230LEi	FMC5Ei/3U	0.11
F/SH5400REi	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH5400REi	FMC5Ei/3U	0.11
F/SH5400LEi	Atjungiamas nepriklausomas F/SH5400LEi	FMC5Ei/3U	0.11
F/SH6230REi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH6230REi	FMC6Ei/3U	0.17
F/SH6230LEi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH6230LEi	FMC6Ei/3U	0.17
F/SH6400REi	Atkabintuvas nepriklausomas F/SH6400REi	FMC6Ei/3U	0.17
F/SH6400LEi	Išleidimas yra nepriklausomas F/SH6400LEi	FMC6Ei/3U	0.17

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/UV4230Ei	F/UV4230Ei žemos įtampos atleidimas	FMC4Ei/3U	0.20
F/UV5230Ei	F/UV5230Ei žemos įtampos atleidimas	FMC5Ei/3U	0.16
F/UV6230Ei	F/UV6230Ei žemos įtampos atleidimas	FMC6Ei/3U	0.16

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/HB4Ei	Rankinė nuotolinio sukamoji pavara F/HB4Ei	FMC4Ei/3U	1.31
F/HB5Ei	Rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB5Ei	FMC5Ei/3U	1.47
F/HB6Ei	Rankinė nuotolinio sukimo pavara F/HB6Ei	FMC6Ei/3U	1.72

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
MROM34Ei	Nuotolinio valdymo pultas MROM3/4Ei	FMC4Ei/3U	3.7
MROM35Ei	Nuotolinio valdymo pultas MROM3/5Ei	FMC5Ei/3U	3.8
MROM36Ei	Nuotolinio valdymo pultas MROM3/6Ei	FMC6Ei/3U	3.9