Machine Translated by Google


maks
800A



Specifikacijos

Tipas		FMC1S/3U	FMC2S/3U	FMC3S/3U	FMC4S/3U	FMC5S/3U	FMC6S/3U
Didžiausia matmenų srovė		63	125	250	400	630	800
Nominali skyriklio srovė In, A		10,16, 20,25, 32,40,50,63	16,20,25, 32,40,50,63, 80 100 125	63, 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225 250	225 250 300, 315 350 400	400, 500 600 630	600, 630 700 800
Laiko srovės charakteristika		3–5 colių, 5–10 colių, 8–12 colių					
Atitiktis standartui		IEC60947-2					
Stulpų skaičius		3	3	3	3	3	3
Termomagnetinis reguliavimas Ir(xIn)		0,8/0,9/1					
Nominali darbinė įtampa Un, V		690					
Nominali izoliacijos įtampa Ui, V		800					
Nominali impulsinė įtampa Uimp, V		8000					
Nominalus dažnis f, Hz		50/60					
Nominali pertraukimo galia Ics, kA (AC 380/415 V)		17.5	17.5	25	25	25	35
Ribinis jungiklis talpa Icu, kA (AC 380/415 V)		35	35	50	50	50	70
Perjungimo atsparumas dilimui (įjungimo / išjungimo ciklų skaičius)	elektrinis	7000	7000	1000	1500	1000	1000
	mechaninis	10 000	10 000	3500	5000	4000	4000
Priekinė jungtis su padangomis		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Galinis sujungimas su padangomis		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Signalinio kontakto užmezgimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Nepriklausomo montavimas atkirptuvas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Minimalios įtampos išleidimo įtaisas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Papildomo kontakto užmezgimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Rankinio pavaros montavimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Nuotolinio valdymo bloko montavimas		Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Atkabinimo tipas Grynasis		elektromagnetinis/šiluminis					
svoris, kg		0,95	1.24	1.90	5.15	7.20	8.95

Schema



Machine Translated by Google

Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Nominalus srovė In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg	
			Pakavimo dėžutės vienetas		Pakavimo dėžutės	
FMC1S/3U						
FMC1S016	Automatinis jungiklis su termoreguliacija FMC1S 3P 16A 36kA	16	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S020	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC1S 3P 20A 36kA	20	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S025	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC1S 3P 25A 36kA	25	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S032	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC1S 3P 32A 36kA	32	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S040	Automatinis jungiklis su termoreguliacija FMC1S 3P 40A 36kA	40	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S050	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC1S 3P 50A 36kA	50	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S063	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC1S 3P 63A 36kA	63	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC2S/3U						
FMC2S025	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC2S 3P 25A 50kA	25	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC2S032	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC2S 3P 32A 50kA	32	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC2S040	Automatinis jungiklis su termoreguliacija FMC2S 3P 40A 50kA	40	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC2S050	Automatinis jungiklis su termoreguliacija FMC2S 3P 50A 50kA	50	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC2S063	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC2S 3P 63A 50kA	63	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC2S080	Automatinis jungiklis su termoreguliacija FMC2S 3P 80A 50kA	80	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC2S100	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC2S 3P 100A 50kA	100	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC2S125	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC2S 3P 125A 50kA	125	1	12	1 240	1 240 14 880
FMC3S100	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC3S 3P 100A 50kA	100	1	8	1 900	1 900 15 200
FMC3S125	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC3S 3P 125A 50kA	125	1	8	1 900	1 900 15 200
FMC3S160	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC3S 3P 160A 50kA	160	1	8	1 900	1 900 15 200
FMC3S180	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC3S 3P 180A 50kA	180	1	8	1 900	1 900 15 200
FMC3S200	Automatinis jungiklis su šilumos reguliavimu FMC3S 3P 200A 50kA	200	1	8	1 900	1 900 15 200
FMC3S225	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC3S 3P 225A 50kA	225	1	8	1 900	1 900 15 200
FMC3S250	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC3S 3P 250A 50kA	250	1	8	1 900	1 900 15 200
FMC4S/3U						
FMC4S225	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC4S 3P 225A 85kA	225	1	2	5 150	5 150 10 300
FMC4S250	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC4S 3P 250A 85kA	250	1	2	5 150	5 150 10 300
FMC4S300	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC4S 3P 300A 85kA	300	1	2	5 150	5 150 10 300
FMC4S315	Automatinis grandinės pertraukiklis su termoreguliacija FMC4S 3P 315A 85kA	315	1	2	5 150	5 150 10 300
FMC4S350	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC4S 3P 350A 85kA	350	1	2	5 150	5 150 10 300
FMC4S400	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC4S 3P 400A 85kA	400	1	2	5 150	5 150 10 300
FMC5S/3U						
FMC5S400	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC5S 3P 400A 85kA	400	1	2	7 200	7 200 14 400
FMC5S500	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC5S 3P 500A 85kA	500	1	2	7 200	7 200 14 400
FMC5S630	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC5S 3P 630A 85kA	630	1	2	7 200	7 200 14 400
FMC6S/3U						
FMC6S630	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC6S 3P 630A 85kA	630	1	1	8 950	8 950 8 950
FMC6S700	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC6S 3P 700A 85kA	700	1	1	8 950	8 950 8 950
FMC6S800	Automatinis grandinės pertraukiklis su šilumos reguliavimu FMC6S 3P 800A 85kA	800	1	1	8 950	8 950 8 950

Machine Translated by Google

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/AX1RS	Susisiekite su papildomu F/AX1RS dešinėje	FMC1S/3U	0,05
F/AX1LS	Susisiekite su papildomu F/AX1RS kairėje	FMC1S/3U	0,05
F/AX2RS	Susisiekite su papildomu F/AX2RS dešinėje	FMC2S/3U	0,05
F/AX2LS	Susisiekite su papildomu F/AX2RS kairėje	FMC2S/3U	0,05
F/AX3RS	Susisiekite su papildomu F/AX3RS dešinėje	FMC3S/3U	0,05
F/AX3LS	Susisiekite su papildomu F/AX3RS kairėje	FMC3S/3U	0,05
F/AX4RS	Susisiekite su papildomu F/AX4RS dešinėje	FMC4S/3U	0,07
F/AX4LS	Susisiekite su papildomu F/AX4RS kairėje	FMC4S/3U	0,07
F/AX5RS	Susisiekite su papildomu F/AX5RS dešinėje	FMC5S/3U	0,07
F/AX5LS	Papildomas kontaktas F/AX5RS kairėje	FMC5S/3U	0,07
F/AX6RS	Papildomas kontaktas F/AX6RS dešinėje	FMC6S/3U	0,07
F/AX6LS	Papildomas kontaktas F/AX6RS kairėje	FMC6S/3U	0,07

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/AL1RS	Signalo kontaktas F/AL1RS dešinysis	FMC1S/3U	0,05
F/AL1LS	Signalo kontaktas F/AL1RS kairysis	FMC1S/3U	0,05
F/AL2RS	Signalo kontaktas F/AL2RS dešinysis	FMC2S/3U	0,05
F/AL2LS	Signalo kontaktas F/AL2RS kairysis	FMC2S/3U	0,05
F/AL3RS	Signalo kontaktas F/AL3RS dešinysis	FMC3S/3U	0,05
F/AL3LS	Signalo kontaktas F/AL3RS kairysis	FMC3S/3U	0,05
F/AL4RS	Signalo kontaktas F/AL4RS dešinysis	FMC4S/3U	0,07
F/AL4LS	Signalo kontaktas F/AL4RS kairysis	FMC4S/3U	0,07
F/AL5RS	Signalo kontaktas F/AL5RS dešinė Signalo	FMC5S/3U	0,07
F/AL5LS	kontaktas F/AL5RS kairysis Signalo	FMC5S/3U	0,07
F/AL6RS	kontaktas F/AL6RS dešinysis Signalo	FMC6S/3U	0,07
F/AL6LS	kontaktas F/AL6RS kairysis	FMC6S/3U	0,07

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/SH1230RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH1230RS	FMC1S/3U	0,03
F/SH1230LS	Nepriklausomas skyriklis F/SH1230LS	FMC1S/3U	0,03
F/SH1400RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH1400RS	FMC1S/3U	0,03
F/SH1400LS	Atjungiamas nepriklausomas F/SH1400LS	FMC1S/3U	0,03
F/SH2230RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH2230RS	FMC2S/3U	0,03
F/SH2230LS	Nepriklausomas skyriklis F/SH2230LS	FMC2S/3U	0,03
F/SH2400RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH2400RS	FMC2S/3U	0,03
F/SH2400LS	Atkabintuvas nepriklausomas F/SH2400LS	FMC2S/3U	0,03
F/SH3230RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH3230RS	FMC3S/3U	0,04
F/SH3230LS	Nepriklausomas skyriklis F/SH3230LS	FMC3S/3U	0,04
F/SH3400RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH3400RS	FMC3S/3U	0,04
F/SH3400LS	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH3400LS	FMC3S/3U	0,04
F/SH4230RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH4230RS	FMC4S/3U	0.11
F/SH4230LS	Nepriklausomas skyriklis F/SH4230LS	FMC4S/3U	0.11
F/SH4400RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH4400RS	FMC4S/3U	0.11
F/SH4400LS	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH4400LS	FMC4S/3U	0.11
F/SH5230RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH5230RS	FMC5S/3U	0.11
F/SH5230LS	Nepriklausomas skyriklis F/SH5230LS	FMC5S/3U	0.11
F/SH5400RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH5400RS	FMC5S/3U	0.11
F/SH5400LS	Atkabintuvas nepriklausomas F/SH5400LS	FMC5S/3U	0.11
F/SH6230RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH6230RS	FMC6S/3U	0.17
F/SH6230LS	Nepriklausomas skyriklis F/SH6230LS	FMC6S/3U	0.17
F/SH6400RS	Nepriklausomas skyriklis F/SH6400RS	FMC6S/3U	0.17
F/SH6400LS	Atjungiklis yra nepriklausomas F/SH6400LS	FMC6S/3U	0.17

Machine Translated by Google

Papildomi įtaisai FMCS grandinės pertraukikliams

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/UV1230S	Žemos įtampos išjungiklis F/UV1230S Žemos įtampos	FMC1S/3U	0.20
F/UV2230S	išjungiklis F/UV2230S Žemos įtampos išjungiklis F/	FMC2S/3U	0.20
F/UV3230S	UV3230S Žemos įtampos išjungiklis F/UV4230S Žemos	FMC3S/3U	0.12
F/UV4230S	įtampos išjungiklis F/UV5230S Žemos įtampos išjungiklis	FMC4S/3U	0.20
F/UV5230S	F/UV6230S	FMC5S/3U	0.16
F/UV6230S		FMC6S/3U	0.16

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
F/HB1S	Rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB1S	FMC1S/3U	0.47
F/HB2S	F/HB2S rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB3S	FMC2S/3U	0,51
F/HB3S	rankinė nuotolinė sukamoji pavara F/HB4S rankinė	FMC3S/3U	0,60
F/HB4S	nuotolinė sukamoji pavara	FMC4S/3U	1.31
F/HB5S	Rankinė nuotolinio sukamoji pavara F/HB5S	FMC5S/3U	1.47
F/HB6S	Rankinė nuotolinio sukimo pavara F/HB6S	FMC6S/3U	1.72

Užsakymo kodas	Pilnas vardas	Montuojamas tipas	Mišios
MROM31S	Nuotolinio valdymo blokas MROM3/1S	FMC1S/3U	0,86
MROM32S	Nuotolinio valdymo blokas MROM3/2S	FMC2S/3U	1.18
MROM33S	Nuotolinio valdymo blokas MROM3/3S	FMC3S/3U	1.20
MROM34S	Nuotolinio valdymo blokas MROM3/4S	FMC4S/3U	3.7
MROM35S	Nuotolinio valdymo blokas MROM3/5S	FMC5S/3U	3.8
MROM36S	Nuotolinio valdymo blokas MROM3/6S	FMC6S/3U	3.9